

## E10A-USBエミュレータソフトウェアおよび E200Fエミュレータソフトウェア ご使用上のお願い

SuperH RISC engineファミリ用 E10A-USBおよびE200Fエミュレータ用エミュレータソフトウェアの使用上の注意事項を連絡します。

- SH7210シリーズSH7211グループSH7211F用I/Oファイルの誤記について

### 1. 該当製品

- E10A-USBエミュレータ (HS0005KCU01HおよびHS0005KCU02H) 用エミュレータソフトウェア V.2.03 Release 00
- E200Fエミュレータ R0E0200F1EMU00用エミュレータソフトウェア V.2.01 Release 00

### 2. 内容

該当製品に含まれるSH7211F用I/Oファイル (SH7211.io) に誤記があります。そのため、I/Oレジスタウィンドウに間違っただ表示がされます。以下に正誤を示します。

- (1) [UBC]  
以下を削除してください。

BDR\_0

BDMR\_0

BDR\_1

BDMR\_1

- (2) [Compare\_Match\_Timer]

誤	正
CMCSR0	CMCSR_0

CMCNT0	CMCNT_0
CMCOR0	CMCOR_0
CMCSR1	CMCSR_1
CMCNT1	CMCNT_1
CMCOR1	CMCOR_1

- (3) [Serial\_Communication\_Interface\_with\_FIF02]  
以下を追加してください。  
SCSEMR\_2

- (4) [A/D Converter]  
アドレスを以下のとおり変更してください。

レジスタ名	誤	正
ADCR0	0xFFFFE400	0xFFFFE800
ADSR0	0xFFFFE402	0xFFFFE802
ADICER0	0xFFFFE404	0xFFFFE804
ADIEFR0	0xFFFFE406	0xFFFFE806
ADISR0	0xFFFFE408	0xFFFFE808
ADISTR0	0xFFFFE40A	0xFFFFE80A
ADIEIER0	0xFFFFE40C	0xFFFFE80C
ADSTRGR0	0xFFFFE41C	0xFFFFE81C
ADANSR0	0xFFFFE420	0xFFFFE820
ADDR0	0xFFFFE440	0xFFFFE840
ADDR1	0xFFFFE442	0xFFFFE802
ADDR2	0xFFFFE444	0xFFFFE804
ADDR3	0xFFFFE446	0xFFFFE806
ADDR4	0xFFFFE448	0xFFFFE808
ADDR5	0xFFFFE44A	0xFFFFE80A
ADDR6	0xFFFFE44C	0xFFFFE80C
ADDR7	0xFFFFE44E	0xFFFFE80E

以下を削除してください。

ADCR1

ADSR1

(5) [Pin\_Function\_Controller]

アドレスを以下のとおり変更してください。

レジスタ名	誤	正
IFCR	0xFFFE3A22	0xFFFE38A2

### 3. 暫定対策

改修版のSH7211F用I/Oファイル「SH7211.io」（ファイルサイズ：3.15 KB）をダウンロードし、該当製品をインストールしたディレクトリのIO FilesフォルダにあるSH7211.ioに上書きしてください。

### 4. 恒久対策

次期バージョンアップで改修する予定です。

---

#### [免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。