

フラッシュ開発ツールキット V.4.06 Release 00 ご使用上のお願い

フラッシュ開発ツールキット V.4.06 Release 00の使用上の制限事項を連絡します。

- プログラマとしてE1またはE20エミュレータを使用する場合の注意

1. 対象マイコン

RXファミリRX600シリーズ RX610 グループ
R5F56108, R5F56107, R5F56106 および R5F56104

2. 内容

フラッシュ開発ツールキットをBasic Simple Interface Modeにし、
E1またはE20エミュレータをDirectモードにして対象マイコンに書き込んだ
場合、以下のエラーメッセージが表示されて、書き込みができない場合が
あります。(注)

「Error No 15026: 通信ポートがオープンできません」

注 : E1のDirectモード名 : E1Direct
E20のDirectモード名 : E20Direct

3. 発生条件

以下の手順で動作させた場合に発生します。

- (1) Basic Simple Interface Modeで開くbasicウィンドウで新規設定を行い、
書き込みを実行する。(この時は正常に書き込みが完了する)
- (2) basicウィンドウを一旦終了する。
- (3) basicウィンドウを再度立ち上げる。(この時(1)の設定がされている)
- (4) 設定を変更せずに、スタートボタンをクリックする。

(4)を実行すると、エラーメッセージが出力されます。

4. 回避策

以下のいずれかの方法で回避してください。

- (1) Simple Interface Modeで使用する。
- (2) Basic Simple Interface Mode で使用する場合は、発生条件(3)の手順の後、新規設定ウィザードで再設定する。

新規設定ウィザードは、メニューのオプション -> 新規設定 を選択すると開きます。

5. 恒久対策

V.4.06 Release 01（2010年11月中リリース予定）で改修します。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.