

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

日立マイクロコンピュータ技術情報

〒100-0004

東京都千代田区大手町2丁目6番2号
(日本ビル)

TEL (03)-5201-5111

株式会社 日立製作所 半導体グループ

題 目	SH7709S/SH7729RにおけるIRL/IRLS使用上の注意事項		発行番号	TN-SH7-317A	
			分類	1. 仕様変更 2. ドキュメント訂正追加等 ③ 使用上の注意事項	
適用 製品	HD6417709SHF200 HD6417709SHF200V HD6417729RHF200	対象ロット等	関連資料	SH7729Rハードウェアマニュアル SH7709Sハードウェアマニュアル	有効期限
		全ロット			永年

HD6417709SHF200/HD6417709SHF200V/HD6417729RHF200において、下記の注意事項がありますので、ご理解、ご了承頂きたく御願いたします。

1. 注意事項

IRL/IRLS割り込みを使用する場合は、Vcc/Vcc-PLL1/Vcc-PLL2/Vcc-RTCを以下の電圧範囲で使用して下さい。

- IRL/IRLS未使用時 : 2.00V ± 0.15V (1.85V ~ 2.15V)
- IRL/IRLS使用時(周波数167MHz以下) : 2.00V + 0.15V (1.85V ~ 2.15V)
- IRL/IRLS使用時(周波数167MHz ~ 200MHz) : 2.00V + 0.15V / - 0.10V (1.90V ~ 2.15V)