

# RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒135-0061 東京都江東区豊洲三丁目2番24号  
 ルネサス エレクトロニクス株式会社  
 問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/contact/>  
 E-mail: [csc@renesas.com](mailto:csc@renesas.com)

製品分類	MPU & MCU	発行番号	TN-RL*-A075A/J	Rev.	第1版
題名	RL78/G1H 使用上の注意事項について		情報分類	技術情報	
適用製品	RL78/G1H グループ R5F11Fxxx	対象ロット等 全ロット	関連資料	RL78/G1H ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev. 1.20 R01UH0575JJ0120 (Dec 2016)	

RL78/G1H ユーザーズマニュアルハードウェア編 Rev. 1.20 (R01UH0575JJ0120) において、下記訂正がございます。

## 今回通知する訂正内容

訂正箇所	該当ページ	内容
18.8.3 受信に関する注意事項	P.714	注意事項

## ドキュメント改善計画

本訂正内容については、次回ユーザーズマニュアル改版時に修正を行います。

ユーザーズマニュアルの訂正一覧

No	訂正内容と該当箇所		本通知での 該当ページ
	内容	R01UH0575JJ0120	
1	受信に関する注意事項を追加	P.714	P.3

発行文書履歴

RL78/G1H ユーザーズマニュアル Rev. 1.20 の記載変更通知 発行文書履歴

文書番号	発行日	記事
TN-RL*-A075A/J	2017年4月4日	初版発行 訂正一覧 No1 (本通知です。)

## 1. 18.8 ベースバンド機能使用上の注意

(追加)の注意事項を追加します。

(追加)

### 18.8.3 受信時の注意事項

#### 注意事項

以下および次ページに示すフローで受信処理を行ってください。

受信開始割り込みおよびバイト受信割り込みを使用し、受信開始割り込み発生後、一定時間待ってバイト受信割り込みが発生しない場合、下記の処理を行ってください。

以下の手順で処理を行ってください。

- (1) 0077h 番地に 05h を設定
- (2) 0077h 番地に 06h を設定
- (3) 0060h 番地に 0Dh を設定
- (4) 0063h 番地に 00h を設定
- (5) 0063h 番地に 00h を設定
- (6) 0060h 番地に 01h を設定
- (7) 0077h 番地に 07h を設定

注. 状態によっては(2)～(6)を実施しない場合があります。

