

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010 年 4 月 1 日を以って NEC エレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010 年 4 月 1 日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-2 日本ビル

株式会社 ルネサス テクノロジ

問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/inquiry>E-mail: csc@renesas.com

製品分類	MPU&MCU	発行番号	TN-H8*-A393A/J	Rev.	第 1 版
題名	H8SX/1648G、H8SX/1648H のピン配置図誤記訂正		情報分類	技術情報	
適用製品	H8SX/1648G、H8SX/1648H グループ	対象ロット等	関連資料	H8SX/1648, H8SX/1648A, H8SX/1648L, H8SX/1648G, H8SX/1648H グループハードウェアマニュアル (RJJ09B0397-0200)	
		全ロット			

「H8SX/1648、H8SX/1648A、H8SX/1648L、H8SX/1648G、H8SX/1648H グループハードウェアマニュアル」の H8SX/1648G、H8SX/1648H のピン配置図において誤記がありましたので、訂正します。

<誤記訂正内容>

頁 1-12 「図 1.4 ピン配置図(LFBGA-176：H8SX/1648G、1648H グループ)」を以下のように訂正します。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
A	PB1	V _{cc}	V _{cc}	PA4	PA1	NC*3	P47	P57	V _{ref}	AV _{cc}	P51	PC3	P65	NC*3	PLL _{V_{cc}}	A
B	PB3	PB0	PA7	PA5	PA2	MD3*4	MD1	P44	NC*3	P53	P50	MD0	PLL _{V_{ss}}	P62	P61	B
C	V _{cc}	V _{ss}	PB2	PA6	PA0	NC*3	P46	P56	P54	NC*3	NC*3	P64	P63	P60	P36	C
D	PN0	MD2	PB7	V _{ss}	PA3	NC*3	P45	P55	AV _{ss}	P52	PC2	P37	P35	V _{ss}	STBY	D
E	PM2	PN1	PM1	PM0	LFBGA-176 (上面透視図)							P17	NC*3	P16	V _{cc}	E
F	PF6	PF5	PF7	PC5								WDT _{OVF}	V _{ss}	EXTAL	XTAL	F
G	V _{ss}	V _{ss}	PF3	PF4								RES	V _α	P15	P14	G
H	PF0	PE7*1	PF1	PF2								P67	NC*3	OSC1*4	OSC2*4	H
J	V _{ss}	PE4*1	PE5*1	PE6*1								P13	V _{ss}	P66	V _{ss}	J
K	PE3*1	PE2*1	NC*3	V _{cc}								P17	P10	P12	P11	K
L	PE0*1	PD7*1	PE1*1	PD6*1								P13	P14	P15	P16	L
M	V _{ss}	V _{ss}	PD5*1	PD3*1	NC*3	PB4	NC*3	P20	P23	P31	V _{cc}	V _{ss}	P10	P12	V _{ss}	M
N	PD4*1	PD2*1	PN2	PM4	NC*3	PB5	PC1	V _{cc}	P24	P32	NMI	PH2	V _{ss}	NC*3	P11	N
P	PD1*1	PD0*1	PN3	NC*3	V _{ss}	PC0	V _{ss}	P22	P30	P27	P34	PH1	PH4	PH6	V _{cc}	P
R	EMLE*2	PM3	V _{cc}	NC*3	NC*3	PB6	PC4	P21	P25	P26	P33	PH0	PH3	PH5	PH7	R
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

【誤】 V_{ss} → 【正】 V_{cc}