

アセンブラパッケージ M3T-SRA74 V.4.10 Release 02 ご使用上のお願い

740ファミリ用アセンブラパッケージ M3T-SRA74 V.4.10 Release 02 の使用上の注意事項を連絡します。

- アセンブラオプション-LSを使用する際の注意事項

1. 内容

以下の(1)~(3)に示すとおり、アセンブラオプション-LSを指定した場合、プリントファイルが正しく生成されません。また、M3T-SRA74を実行する環境によっては、リロケータブルファイルが作成されないことがあります。

- (1) 統合開発環境High-performance Embedded Workshop を使用している場合
プリントファイルが正しく生成されません。
リロケータブルファイルが生成されません。
- (2) 統合開発環境TM を使用している場合
プリントファイルが正しく生成されません。
MAKE.EXE で Error 128 が発生します。
- (3) コマンドラインを使用している場合
プリントファイルが正しく生成されません。

2. 発生条件

以下の条件をすべて満たす場合に問題が発生することがあります。

- (1) アセンブラオプション-LSを使用している。

- (2) 擬似命令.COLを使用していない、あるいは擬似命令.COLでプリントファイルのカラム数を256以上に設定している。

3. 回避策

以下のいずれかの方法で回避してください。

- (1) -LSオプションではなく、-Lオプションを使用する。
- (2) 擬似命令.COLでプリントファイルのカラム数を255以下に設定する。

4. 恒久対策

次期バージョンで改修する予定です。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。