

NEC マイクロコンピュータ技術情報

CP(K),0

μPD780065 サブシリーズ用 エミュレーション・ボード (IE-780066-NS-EM4) 使用制限事項の件	発行番号	SBG-T-2458号	1/1
	発行日	平成13年 9月 6日	
	発行元	日本電気株式会社 NECエレクトロニクス ソリューション技術本部 マイクロコンピュータ技術部	
関連資料	ユーザズ・マニュアル	資料番号 SUD-T-3947-2	文書分類 使用制限事項通知 2 バージョン・アップ通知 3 ドキュメント修正通知 4 その他の通知

1. 対象製品

IE-780066-NS-EM4

管理記号 A

2. 新たな制限事項

今回新たに下記(No.1~3)の制限事項を追加させて戴きました。詳細は、別紙 1-2/2 を参照して下さい。

- ・No.1 低電圧でのエミュレーションができません。
- ・No.2 IE-78K0-NS(-A)との組み合わせでターゲット・システムと接続した場合、起動しないことがあります。
- ・No.3 IE-78001-R-A との組み合わせでターゲット・システムと接続しない場合、起動しないことがあります。

3. 回避策

今回追加した制限事項の回避策です。詳細は、別紙 1-2/2 を参照して下さい。

- ・No.1 回避策はございません。
- ・No.2 ターゲット・システムを接続せずにお使いください。
- ・No.3 ターゲット・システムを接続してお使いください。

4. 改善計画

下記日程で改善することを計画しています。

新規出荷品

平成13年10月出荷分より(管理記号:B)

出荷済みバージョン・アップ

平成13年10月1日より

本日程については予告無し変更する場合がございますので、改善品のリリース日程については、別途、弊社営業までお問い合わせ下さい。

5. 制限事項一覧

制限事項の履歴とその詳細情報が含まれました製品履歴を別紙 1-1/2 に記載します。

管理記号とは、ご購入時(バージョン・アップを行っていない)は、本体に添付されている保証書に記載されている 10 桁のシリアル・ナンバーの左から 2 桁目の記号です。バージョン・アップを行っている場合は、バージョン・アップ・ラベルが本体に貼ってあり、その中に記載されている V - U P L E V E L X の X が管理記号になります。

以上

IE - 780066 - NS - EM4 使用上の注意

1. 製品バージョン

管理記号	備考
A	
B	IE-78K0-NS-P01 は管理記号 D 以上の製品をお使いください。

2. 製品履歴

	仕様変更・追加 / 不具合事項	管理記号	
		A	B
1	低電圧でのエミュレーションができません。	×	
2	IE-78K0-NS(-A)との組み合わせでターゲット・システムと接続した場合、起動しないことがあります。	×	
3	IE-78001-R-Aとの組み合わせでターゲット・システムと接続しない場合、起動しないことがあります。	×	

× : 該当する : 該当しない

3. 不具合および仕様追加事項詳細

No.1 低電圧でのエミュレーションができません。

【内容】低電圧でのエミュレーションができません。5Vでのエミュレーションとなります。

【回避策】暫定回避策はございません。管理記号Bで修正されております。

No.2 IE-78K0-NS(-A)との組み合わせでターゲット・システムと接続した場合、起動しないことがあります。

【内容】IE-78K0-NS(-A)との組み合わせでターゲット・システムと接続し、IE-78K0-NS(-A)のターミナルピン TP 1 に電源を接続した場合、起動しないことがあります。

【回避策】ターゲット・システムを接続せずにお使いください。管理記号Bで修正されております。

No.3 IE-78001-R-Aとの組み合わせでターゲット・システムと接続しない場合、起動しないことがあります。

【内容】IE-78001-R-Aとの組み合わせでターゲット・システムと接続しない場合、起動しないことがあります。

【回避策】ターゲット・システムを接続してお使いください。管理記号Bで修正されております。

4. その他注意事項

本製品には下記の制限事項がございます。

- ・ IE-78K0-NS-P01 は管理記号 D 以上の製品をお使いください。
IE-780066-NS-EM4 の管理記号 B をお使いになる場合、IE-78K0-NS-P01 は管理記号 D 以上の製品をお使いください。IE-780066-NS-EM4 が破損するおそれがあります。