

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒211-8668 神奈川県川崎市中原区下沼部 1753

ルネサス エレクトロニクス株式会社

問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/inquiry>E-mail: csc@renesas.com

製品分類	MPU & MCU	発行番号	TN-RX*-A103A/J	Rev.	第1版
題名	RX111 グループ ポートアウトプットイネーブル 2 (POE2a)の使用上の注意事項		情報分類	技術情報	
適用製品	RX111 グループ	対象ロット等	関連資料	RX111 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.10 (R01UH0365JJ0110)	
		全ロット			

1. 注意事項

入力レベル検出によるハイインピーダンス制御機能を使用する場合、端子の機能を汎用入出力ポートから POE0#～POE3#または POE8#に切り替えた直後に端子がハイインピーダンスになる場合があります。

2. 対策

POE0#～POE3#、POE8#を入力レベル検出機能として使用する場合、端子の機能を PMR レジスタや PmnPFS レジスタによって POE の入力端子に設定した後、MTU を動作させる前に ICSR1.POEkF フラグ、ICSR2.POE8F フラグをクリアして下さい (k = 0～3)。

以上