

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

日立半導体技術情報

〒100-0004
 東京都千代田区大手町2丁目6番2号
 (日本ビル)
 TEL (03)5201-5219 (ダイヤルイン)
 株式会社 日立製作所 半導体グループ

製品分類	マイクロプロセッサ		発行番号	TN-SH7-361B		
題名	SH-4 バージョンレジスタについて		情報分類	1. 仕様変更 ②. ドキュメント訂正追加等 3. 使用上の注意事項 4. マスク変更 5. ライン変更		
適用製品	SH7750、SH7750S SH7750R、SH7751 SH7751R	対象ロット等 全ロット	関連資料	SH7750 シリーズ ハードウェアマニュアル SH7751 シリーズ ハードウェアマニュアル	Rev. 第2版	有効期限 永年

日立マイクロコンピュータ技術情報(TN-SH7-361A)に、適用製品を追加しました。

以下に、製品バージョンレジスタに関するレジスタ構成表を表1、表2に示します。

表1 レジスタ構成

名称	略称	R/W	初期値	P4 アドレス	エリア7 アドレス	アクセスサイズ
PVR レジスタ	PVR	R	*1	H'FF000030	H'1F000030	32
PRR レジスタ	PRR	R	*1	H'FF000044	H'1F000044	32

*1: 表2を参照してください。

表2 SH-4 シリーズの PVR/PRR

製品シリーズ	PVR *2	PRR *2
SH7750	H'040205xx	H'xxxxxxxx
SH7750S	H'040206xx	H'xxxxxxxx
SH7750R	H'040500xx	H'0000010x
SH7751	H'041100xx	H'xxxxxxxx
SH7751R	H'040500xx	H'0000011x

*2: x は不定を示します。