

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

ルネサス 技術情報

〒 100 - 0004
 東京都千代田区大手町2丁目6番2号
 (日本ビル)
 TEL (03)5201-5219 (ダイヤルイン)
 株式会社 ルネサス テクノロジ 第1事業本部
 マイコン事業部 MCU製品技術部

製品分類	MPU&MCU	発行番号	TN-SH7-495A	Rev.	第1版
題名	SH7760 ウェイトコントロールレジスタ(WCR3, WCR4) 設定時の注意事項	情報分類	1. 仕様変更 2. ドキュメント訂正追加等 ③ 使用上の注意事項 4. マスク変更 5. ライン変更		
適用製品	SH7760	対象ロット等	関連資料 SH7760 ハードウェアマニュアル 第1版 (ADJ-602-328(H))	有効期限	
		全ロット		永年	

SH7760 のウェイトコントロールレジスタ WCR3, WCR4 のエリア 1 に対する下記ビットは、以下のよう
 に設定してください。

1. ビット名

WCR3 : ビット7(A1RDH)、ビット5(A1H1)、ビット4(A1H0)

WCR4 : ビット1(CSH1)、ビット0(CSH0)

2. 設定

エリア 1 向けの設定について、下記組み合わせで設定を行ってください。

下記組み合わせ以外は、設定禁止です。

	WCR3			WCR4	
	A1RDH	A1H1	A1H0	CSH1	CSH0
0	0	0	0	0	0
	0	1			
	1	0			
	1	1			
1	0	0	0	0	0
	0	1			
	1	0			
	1	1			
	0	1	0	0	1
	1	0	1	1	0
	1	1	1	1	1