

## E8 エミュレータソフトウェア V.2.09 Release 00 ご使用上のお願い

オンチップデバッグエミュレータE8用エミュレータソフトウェアの使用上の注意事項を連絡します。

- R8C/Tiny E8 エミュレータデバッガ起動時に発生する"Communication Timeout Error"について

### 1. 該当製品

E8 エミュレータソフトウェア V.2.09 Release 00

### 2. 内容

該当製品に含まれているR8C/Tiny E8 エミュレータデバッガを使用してユーザプログラムをターゲットマイコンにダウンロードした場合、"Communication Timeout Error"が発生する場合があります。

### 3. 発生条件

下記条件をすべて満たす場合に発生します。

- (1) 該当製品に同梱の以下のデバッガを使用している。

R8C/Tiny E8 エミュレータデバッガ V.2.05.00

#### **R8C/Tiny E8 エミュレータデバッガのバージョン確認方法 :**

統合開発環境High-performance Embedded Workshopのメニュー「ツール」->「アドミニストレーション」を選択してツールアドミニストレーションダイアログボックスを開く。「登録済コンポーネント」リストボックスに表示されている "Debugger Components" フォルダ内の "R8C E8 SYSTEM" コンポーネントのバージョン表示欄を確認する。

- (2) 下記のR8C/Tinyシリーズマイコンの何れかを使用している。

- R8C/20 グループ : R5F21206, R5F21207, R5F21208
- R8C/21 グループ : R5F21216, R5F21217, R5F21218
- R8C/22 グループ : R5F21226, R5F21227, R5F21228

- R8C/23 グループ : R5F21236, R5F21237, R5F21238
- R8C/24 グループ : R5F21244, R5F21245, R5F21246, R5F21247, R5F21248
- R8C/25 グループ : R5F21254, R5F21255, R5F21256, R5F21257, R5F21258
- R8C/26 グループ : R5F21262, R5F21264, R5F21265, R5F21266
- R8C/27 グループ : R5F21272, R5F21274, R5F21275, R5F21276
- R8C/28 グループ : R5F21282, R5F21284
- R8C/29 グループ : R5F21292, R5F21294

(3) USB 2.0規格のハブを使用してE8を接続している。

PCによっては、ハブを使用していなくても現象が発生する場合があります。

#### 4. 回避策

USB 2.0規格ハブを使用している場合は、ハブを使用せずにE8をPCに接続してください。

上記で解決できない場合は、旧バージョンのエミュレータソフトウェア V.2.08 Release 00をご使用ください。

#### 5. 恒久対策

近日中に問題を改修したバージョンをリリースする予定です。

---

#### [免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。