

## フラッシュメモリプログラマ PG-FP5 ご使用上のお願い --R8C/35C、R8C/36Cグループについて--

フラッシュメモリプログラマ PG-FP5の使用上の注意事項を連絡します。

- R8C/35C、R8C/36Cグループに関する注意

### 1. 該当パラメータファイル

フラッシュメモリプログラマ PG-FP5で使用する以下のパラメータファイルが該当します。

PR5-R8C3X V1.05以前 (R8C/3xシリーズ用)

### 2. 対象マイコン

R8C/35C:

R5F21357C および R5F21358C

R8C/36C:

R5F21367C および R5F21368C

### 3. 内容

該当パラメータファイルを使用して、対象マイコンへ書き込みコマンド またはベリファイコマンドを実行すると、下記エラーになる場合があります。

ERROR(E070): Communication failure or timeout.

または

ERROR(E081): Verify failed

また、エラーにならない場合でも、下記の条件に合致する場合、

0x04000-0x07FFFへの書き込みが行われず、ベリファイエラーにもなりません。

- 条件

下記マイコン用パラメータファイルをダウンロードしていたPG-FP5に、該当パラメータファイルをダウンロードし、書き込みを行った場合

R8C/54E: R5F21547E用 R5F21547E.pr5  
R8C/54F: R5F21547F用 R5F21547F.pr5  
R8C/54G: R5F21547G用 R5F21547G.pr5  
R8C/54H: R5F21547H用 R5F21547H.pr5  
R8C/56E: R5F21567E用 R5F21567E.pr5  
R8C/56F: R5F21567F用 R5F21567F.pr5  
R8C/56G: R5F21567G用 R5F21567G.pr5  
R8C/56H: R5F21567H用 R5F21567H.pr5

上記以外のマイコン用のパラメータファイルを使用していた後に、  
該当パラメータファイルを使用する場合は、エラーが発生しない限り  
問題はありません。

#### 4. 回避策

- (1) 対象マイコンが、R5F21357C および R5F21367Cの場合  
R5F21387C用パラメータファイル(R5F21387C.pr5)を使用してください。
  
- (2) 対象マイコンが、R5F21358C および R5F21368Cの場合  
R5F21388C用パラメータファイル(R5F21388C.pr5)を使用してください。

#### 5. 恒久対策

以下のバージョンで改修予定です。(2015年4月リリース予定)  
PR5-R8C3X V1.06

---

#### [免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。  
ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。