

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010 年 4 月 1 日を以って NEC エレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010 年 4 月 1 日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-2 日本ビル

株式会社 ルネサス テクノロジ

問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/inquiry>E-mail: csc@renesas.com

製品分類	MPU & MCU	発行番号	TN-SH7-A746A/J	Rev.	第1版
題名	PE0～PE5 端子出力機能使用時の注意事項		情報分類	技術情報	
適用製品	SH7262 グループ SH7264 グループ	対象ロット等	関連資料	SH7262 グループ、SH7264 グループ ハードウェアマニュアル (RJ09B0475-0200)	
		全ロット			

上記適用製品の汎用入出力ポートにおいて、以下の注意事項がありますので、ご連絡いたします。

【注意事項】

PE0 と PE1、PE2 と PE3、PE4 と PE5 の各組み合わせにおいて、一方の端子機能に汎用入出力機能（PE0～PE5）および I2C バスインタフェース 3 機能（SCL0～SCL2、SDA0～SDA2）以外の端子機能を設定した場合、もう一方の端子をオープンドレイン出力機能として使用することができません。汎用入力およびその他の入力機能として使用することは可能です。

オープンドレイン出力機能として使用する場合は、対となるもう一方の端子も汎用入出力機能に設定してください。